

## Boîte Electronic



## Boîte d'encastrement double avec vis

- utilisable également comme boîte pour appareil (y compris 2 inserts d'appareil)
- pour utilisation comme boîte de jonction, le couvercle 9062-90 doit être utilisé
- pour la séparation des circuits, utiliser la cloison de séparation réf. 1656-22 (non illustrée)
- dimensions conformément à la norme DIN

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1656-02</b>
EAN:	4013456112605
Longueur	140 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	42 mm
Entrées de tubes M20	12
Ecart combiné	71 mm
Vis de l'appareil	4
sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

La boîte Electronic offre de la place pour les composants électroniques. Grâce à la cloison de séparation fournie, vous pouvez également prévoir différents types de tension dans une même boîte.

- Pour inserts d'appareils et composants électroniques, p. ex. actionneurs EIB, technique de communication et de réseau, éléments de radioguidage, module d'alarme etc.
- Possibilité de combiner avec des boîtes d'encastrement au moyen d'un raccord rapide verrouillable
- Idéal comme boîtier d'entrée pour les combinaisons
- La cloison de séparation fournie permet d'obtenir un boîtier double

