

B¹ boîte Electronic et B¹ boîtes de jonction doubles



B¹ Boîte Electronic

- avec paroi de séparation pour la séparation des circuits
- avec 4 dômes de vis
- Convient à tous les types de coffrage
- 2 parties avec partie arrière moulée
- 2 supports pour le B¹ système d'ailettes Prefix
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de support
- Entr'ax standard 71 mm

Réf. d'article :	1268-01
EAN:	4013456550544
Longueur	160 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	91 mm
Ø ouverture d'encastrement	60 mm
Découpes pour tuyaux DIN EN Ø 20/25 mm	7
Découpes pour tuyaux DIN EN Ø 32/40 mm	2
Marquage des câbles jusqu'à Ø 16 mm	7
Nombre de pièces	9
Emballage intérieur/envoi	5/50

La boîte Electronic B¹ et la boîte de jonction double B¹ sont particulièrement adaptées aux installations dans les coffrages de béton in-situ. La boîte Electronic B¹ offre un espace d'installation généreux pour les appareils et un espace d'installation supplémentaire pour, par exemple, les actionneurs d'interrupteurs ou d'autres composants pour les applications de la maison intelligente. La cloison de séparation associée permet une installation de la tension bus et de la tension de fonctionnement dans un seul boîtier conformément aux normes. Les boîtes de jonction doubles B¹ permettent l'installation de dispositifs en bloc et précâblés et offrent un espace pour l'assemblage de câbles pour les connexions multimédias.

- Beaucoup d'espace pour les équipements et les câbles
- Paroi de séparation pour le logement conforme aux normes de deux types de tension
- Partie avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- Des entrées de tuyaux innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Fixation pour B¹ système d'ailettes Prefix®
- La déformation du ressort assure un maintien sûr dans les coffrages fixes

