Boîtes de jonction de câbles pour locaux secs

Boîte plate

- Plaque de montage et couvercle inclus.
- Dimensions 120 x 120 x 40 mm.
- Ports de sortie pour presse-étoupe M20, GST18/Winsta Midi 3, 4 et 5 pôles et BST14.
- La boîte peut être ajustée dans n'importe quelle direction.
- Montage rapide sur diverses boîtes centrales et boîtes d'encastrement.
- Pour les possibilités du schéma de trous, voir les instructions de montage.
- Convient aux espaces situés derrière les plafonds suspendus et sous les planchers surélevés.
- Ce produit est destiné à être assemblé comme on le souhaite.
- WAGO WINSTA® MIDI / Wieland gesis® CLASSIC GST18® 3, 4 et 5 pôles ainsi que BST14.

Réf. d'article :	**AT2525**
EAN:	8712259244600
Longueur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	40 mm
Section de conducteur max.	4 mm²
Température de fonctionnement	- 40°C / + 70°C
Type de protection	IP40
Tension d'isolement assignée	400 V
Type de traversée de boîtier	Ouverture de l'atelier
Anzahl Ausbrechöffnungen	8
Couleur	gris clair
sans halogène	Oui
Envoi	20

Cable-mate® est le système de boîte à câble innovant et primé qui excelle par sa grande facilité d'installation et son gain de temps. Il existe un large choix de matériaux de couverture polyvalents, qui peuvent être simplement fixés à la boîte de jonction sans vis. La toute nouvelle fixation du canal permet un montage facile sur tous les chemins de câbles courants.